OPTONICA

DATASHEET



# Residual Current Circuit Breaker Ex9L-N 2P 63A 30mA

**Stamps**

## Műszaki specifikáció

| | |
|---|---|
| **Brand** | NOARK |
| **Product Code** | Ex9L-N 2P 63A AC 30mA 6kA EU |
| **IP** | 20 |
| **EAN Code** | 8592765083166 |
| **Frequency** | 50/60Hz |
| **Mounting method** | DIN-sínre szerelhető |
| **Width in number of modular spacings** | 2 |
| **Power loss [W]** | 15 |
| **Number of poles (total)** | 2 |
| **Nominal rated voltage [V]** | 230 |
| **Nominal rated current [A]** | 63 |

| | |
|---|---|
| **Rated fault current [A]** | 0.03 |
| **Leakage current type** | AC |
| **Selective protection** | No |
| **Short-circuit breaking capacity (Icw) [kA]** | 6 |
| **Surge current capacity [kA]** | 3 |
| **Additional equipment possible** | No |
| **Construction size (in accordance with DIN 43880)** | 2 |
| **Built-in depth [mm]** | 79 |
| **Short-time delayed tripping** | No |
| **Warranty** | 5 év |