


OPTONICA

Инструкции за употреба



SKU: 6316
LED Димер

Описание на продукта

Със димера за един цвят можете да постигнете димиране със стъпка по-малко. Той приема начина на работа на контролера. Спрямо нуждите потребителя може да регулира светлината с желаната яркост.

Технически Параметри

1. Температура: -20-60°C
2. Захранване: DC5V, 12V-24V избирателно (конкретизирайте желаното напрежение при поръчка)
3. Изход: 1 канал
4. Външни размери: L89xW59xH35 mm
5. Размер на опаковка: L105xW63xH55 mm
6. Нетно тегло: 63 гр.
7. Тегло: 85гр.
8. Статично консумация на енергия: <1W
9. Изходящ ток: <8A
10. Изходяща сила: 5V<40W, 12V<96W, 24V<192W

Външни размери

Размер на контролер



Спецификации на интерфейса

Входна мощност:



Приемане на мъжки и женски конектор с винт

Изходна мощност:



Приемане на мъжки и женски конектор с винт

Напътствия за употреба


Първо свържете проводника, следвайки захранващия проводник; Моля, уверете се, че не може да възникне късо съединение между свързващия проводник, преди да включите захранването;

Използвайте въртящия бутон, както следва:

Завъртете бутона надясно, яркостта ще бъде по-ярка, когато го завъртите най-надясно, яркостта е най-голяма. Завъртете бутона наляво, яркостта ще бъде по-тъмна, когато го завъртите най-наляво, светлината ще бъде изключена.

Типични приложения

Схема на приложение:



Причини

1. Входното напрежение на този продукт е DC12V, друго входно напрежение не е позволено.
2. Основния проводник трябва да бъде свързан правилно, в съответствие с цвета на проводника и схемата за свързване.
3. Претоварването е забранено.

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1794 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;